Miernik mocy Grandway FHP1B02, 850/1300/1310/1490/1550/1625nm, -40dBm do +26dBm

1002112-FHP1B02

OPIS

Mierniki mocy z serii FHP przeznaczone są do profesjonalnych pomiarów poziomu mocy optycznej - zarówno tłumienia torów światłowodowych jak i mocy źródeł światła. Precyzyjny detektor, wytrzymała i estetyczna obudowa, oraz mnogość dodatkowych funkcji czynią je doskonałym narzędziem pomiarowym.

Pojedynczy port detektora precyzyjnie obsługuje wszystkie oferowane długości fali. Urządzenia posiadają funkcję automatycznego wyłączania chroniącą akumulatory przed rozładowaniem a wskaźnik wyczerpania baterii przypomina użytkownikowi o konieczności jej doładowania.

PODSTAWOWE PARAMETRY

- Wysokiej rozdzielczości pomiar na długościach fal 850/1300/1310/1490/1550/1625nm
- Detektor InGaAS
- Funkcja kalibracji
- Rozdzielczość 0.01dB, błąd pomiaru ±0.35db±10nW
- Możliwość pomiaru względnego lub bezwzględnego poziomu mocy
- Duży czytelny wyświetlacz
- Wymienne adaptery FC/PC,SC/PC oraz adapter uniwersalny
- Zasilanie z akumulatorów ładowanych poprzez dedykowane zasilacze
- Funkcja automatycznego wyłączania
- Futerały ochronne

DANE TECHNICZNE

Skalibrowane fale (nm)	850/1300/1310/1490/1550/1625
Zakres pomiarowy (dBm)	-40 do +23
Rodzaj detektora	InGaAs
Złącze	FC/PC i SC/PC (wymiennie)
Błąd pomiaru	+/- 0.35dB +/- 10nW
Rozdzielczość	0.01dB
Liniowość pomiaru	± 5%
Automatyczne wyłączanie	Tak
Podświetlenie	Tak
Referencja	Tak
Złącze USB	Nie
Pamięć danych	Nie
Rozpoznawanie fal	Nie

Identyfikacja modulacji (Hz)	Nie
Temperatura pracy	-10 do +50
Temperatura przechowywania	-20 do +70
Zasilanie	sucha bateria
Wymiary (mm)	115L x 62W x 30H
Waga netto	140g

CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Kod towaru	Nazwa	Jedn.
1002112-FHP1B02	Miernik mocy Grandway FHP1B02, 850/1300/1310/1490/1550/1625nm, -40dBm do +26dBm	szt.