



Mufa Master 402, mufa liniowa na 48 spawów; wyposażona w 2 kasety x 24 spawy

0402160-MS-402-B4-48

OPIS

Mufa Master 402 jest mufą liniową przeznaczoną do stosowania w światłowodowych sieciach telekomunikacyjnych. Nadaje się do montażu zarówno w sieciach napowietrznych jak i podziemnych, może być bezpośrednio zakopywana w ziemi.

Mufa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa odpornego na promieniowanie UV, niską i wysoką temperaturę (-40°C do +60°C) oraz substancje chemiczne.

Mufa wyposażona jest w 2 kasety na 24 spawy każda. Całkowita pojemność mufy to 6 kaset na 24 spawy. Dodatkowe kasety można zamawiać oddzielnie.

- Konstrukcja jednostronna - wloty i wyloty kabli znajdują się z tej samej strony mufy
- Baza i kopuła osłony są uszczelnione za pomocą mechanicznie zaciskanego pierścienia
- Baza mufy posiada jeden port owalny o wymiarach 60x40mm oraz cztery porty okrągłe o średnicy 20mm
- Porty uszczelniane są za pomocą termokurczliwych uszczelnień
- Mufa może być wielokrotnie zamykana i otwierana
- Zawiasowo mocowane kasety dają możliwość łatwego dostępu do dowolnego spawu
- Mufa standardowo wyposażona jest w uziemiacz chroniący przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wyładowania atmosferyczne
- Możliwość zainstalowania w mufie koszyka zapasu włókien i tub
- Wymiary mufy: 180mm x 540mm (średnica x długość)

Standardowe wyposażenie mufy: 2 kasety na 24 spawy, 1 uszczelnienie portu owalnego, 4 uszczelnienia portów okrągłych, 1 uchwyt do mocowania mufy do słupa lub ściany, 48 osłonek na spawy, 2 przewody uziemiające, tuby transportowe, opaski kablowe, papier ścierny, osuszacz.

CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Kod towaru	Nazwa	Jedn.
0402160-MS-402-B4-48	Mufa Master 402, mufa liniowa na 48 spawów; wyposażona w 2 kasety x 24 spawy	szt.